



# COPY-MULTI / COPY-433

NOUVEAU

Les récepteurs universels **COPY-MULTI** et **COPY-433** permettent une polyvalence considérable dans les installations nouvelles de même que dans celles déjà existantes. Leur flexibilité réside dans la possibilité de émoriser sur un récepteur unique, les télécommandes ayant différentes provenances, avec codes fixes et roulants (COPY-MULTI). Les récepteurs universel permet ainsi, dans la plupart des cas, d'unifier les installations ou de remplacer les récepteurs en panne sans pour autant remplacer les radio-commandes existantes, et donc il assure une continuité du service améliorée et moins de gêne pour les utilisateurs.

**MULTIFRÉQUENCE (de 433,92 MHz à 868,35 MHz):**

> UN SEUL PRODUIT POUR TOUTES LES EXIGENCES

> LE RÉCEPTEUR UNIVERSEL POUR SIMPLIFIER LA MAINTENANCE

> RECONNAÎT DE NOMBREUX TRANSMETTEURS À CODE VARIABLE ET TOUT LES TRANSMETTEURS AVEC CODE FIXE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**COPY-MULTI**

2 Canaux (uscite NO)

**Alimentation**

- da 12 VAC à 24 VAC
- da 12 VDC à 24 VDC

**Contacts relais**

- n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC

**Fréquence**

da 433,92 à 868,35 MHz

**Codes mémorisables**

Fixes e Variables (200)

**Température de fonction.**

-20°C, +60°C



> Scannez le QR CODE / cliquez sur le lien  
Visitez notre site web  
> COPY-MULTI

<https://is.gd/knDzrN>

**COPY-433**

2 Canaux (uscite NO)

**Alimentation**

- da 12 VAC à 24 VAC
- da 12 VDC à 24 VDC

**Contacts relais**

- n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC

**Fréquence**

433,92 MHz

**Codes mémorisables**

Codes mémorisables: HCS  
12-24 bit sans clé et fixe (200)

**Température de fonction.**

-20°C, +60°C



> Scannez le QR CODE / cliquez sur le lien  
Visitez notre site web  
> COPY-433

<https://is.gd/wTCegk>

**LOGICHE DI FUNZIONAMENTO RICEVITORI COPY**

Chaque canal de réception peut être configuré dans l'un des trois modes possibles possible:

**Impulsif:** le relais reste actif jusqu'à ce que lorsque le bouton de la télécommande est maintenue enfoncée.

**Pas à pas:** une pression sur le bouton le bouton de la télécommande excite le relais, un une seconde pression le désenclenche.

**Minuterie:** lorsque le bouton de la télécommande est enfoncé bouton de télécommande le relais s'active et se désactive après un temps sélectionnable (jusqu'à un maximum de 120 minutes).

**APE - 152 / 4035**

NOUVEAU



**COPY-MULTI**  
récepteur à 2 canaux  
multifréquence dim. 77x42x18 mm

**APE - 152 / 4033**

NOUVEAU



**COPY-433**  
récepteur 433,92 MHz à 2 canaux  
dimensions 77x42x18 mm

**APE - 152 / 5050**



**BOX COPY** pour le placement  
COPY-MULTI / COPY-433